

## Caratteristiche generali

- Fino a 300 zone di allarme, 8 sulla centrale, 180 su 29 Espansioni M-IN/OUT, programmata come ingresso (6 zone ognuna) 64 su 32 PREMIUM LCD (2 zone ogni Tastiera), 16 su 16 Tastiere LED ALISON32LP, 64 Zone via radio
- Fino a 118 uscite, 3 relè e tre open collection sulla centrale, 96 su 16 espansioni M-IN/OUT programmate come uscita (6 uscite ognuna), 16 sulle tastiere
- Fino a 32 tastiere con LCD retroilluminati per la gestione del sistema
- Fino a 32 lettori per Chiave Digitale
- 195 Codici Utente con visibilità, priorità e funzioni programmabili
- Memorizzazione degli ultimi 10000 eventi completi di data e ora
- Fino a 8 Stazioni di Alimentazione
- Bus a 4 fili protetto dai cortocircuiti per la connessione dei dispositivi remoti
- Duplicazione fisica del bus per la protezione verso sabotaggi
- Tutte le zone sono programmabili come tipo di bilanciamento, tipologia di funzionamento e tipologia di allarme
- Ogni zona di ingresso può essere programmata per impartire alla centrale determinati comandi programmabili
- Tutte le uscite sono programmabili come bistabili o cicliche con tempi di ciclo e stato di riposo programmabile
- 32 aree programmabili ciascuna con le proprie zone, tastiere, inseritore, codici, uscite e tempi
- 500 Chiavi Digitali con visibilità programmabile
- Ogni "oggetto" del sistema (zone, tastiere, inseritori, codici, chiavi, aree, ecc.) è identificabile con un nome di 16 caratteri che comparirà sulla tastiera durante le operazioni dell'utente